

4smarts

Solar Power Bank

TitanPack UltiMag

SKU: 540244 EAN: 4252011904228



Magnetic
attraction



eco charge

((15W)) wireless charging

1. Zawartość opakowania

- Power bank (TitanPack UltiMag, 20000 mAh)
- Kabel USB-A do USB-C o długości 1 m
- Metalowe pierścienie UltiMag do mocowania
- Instrukcja obsługi
-

2. Opis produktu

- **Bateria:** 20 000 mAh Li-Polimer (~74 Wh)
- **Trwałość:** Wytrzymała obudowa z ochroną IPX4 (odporna na zachlapania, kurz i wstrząsy)
- **Kompatybilność z MagSafe:** Wbudowane magnesy UltiMag utrzymują telefony MagSafe na miejscu, zapewniając optymalne ładowanie bezprzewodowe

3. Porty i możliwości ładowania

- **2× wyjścia USB-A (QC 3.0):** DC 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (maks. 20 W każdy)
- **1× port USB-C (wejście/wyjście):** do 20 W z Power Delivery 3.0 /
- **1 wejście Lightning:** DC 5 V/1 A (~5 W)
- **1 wejście Micro-USB:** DC 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (do 18 W)
- **Bezprzewodowa podkładka ładująca Qi:** moc wyjściowa do 15 W przy użyciu protokołu bezprzewodowego Qi
- **Wejście panelu słonecznego:** do ~1,3 W do ładowania awaryjnego lub oświetlenia LED

4. Pierwsze użycie i instrukcje ładowania

- **Pierwsze ładowanie:** Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.
- **Ładowanie przez USB:**
 - Otwórz pokrywę ochronną.
 - Podłącz kabel USB-C, Micro-USB lub Lightning do kompatybilnej ładowarki.
- Aby przyspieszyć ładowanie, użyj szybkiej ładowarki (np. 8 W lub wyższej).
- **(Ładowanie słoneczne:**
 - Umieść urządzenie w miejscu o silnym nasłonecznieniu. ○ Podczas ładowania symbol słoneczny z przodu świeci się na zielono.
 - Uwaga: ładowanie słoneczne jest powolne — około 1 godzina ładowania słonecznego zapewnia około 1 godziny świecenia diody LED.

5. Korzystanie z powerbanku

Włączanie/wyłączanie

- Naciśnij przycisk raz, aby włączyć.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po około 20 sekundach bezczynności. Po włączeniu lub podłączeniu urządzenia wyświetla się poziom naładowania baterii.

Ładowanie urządzeń

- **USB-A lub USB-C:** Podłącz urządzenia za pomocą dostarczonych portów. Protokoły Power Delivery i Quick Charge są obsługiwane automatycznie.
- **Bezprzewodowe ładowanie Qi:** Włącz power bank, a następnie umieść urządzenie zgodne ze standardem Qi lub MagSafe na środku podkładki. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Latarka / dioda LED

- **Latarka:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby włączyć.
- **Tryby SOS / ostrzegawcze:** Po włączeniu latarki naciśnij ponownie, aby przełączyć między trybami SOS → ostrzegawczym → wyłączonym.

6. Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

- **Nie działa ładowanie bezprzewodowe?**
 - Sprawdź, czy urządzenie obsługuje szybkie ładowanie bezprzewodowe.
 - Spróbuj użyć innej ładowarki bezprzewodowej, aby to sprawdzić.
 - Usuń metalowe naklejki lub grube etui z urządzenia, jeśli powodują zakłócenia.
- **Power bank nie ładuje się?**
 - Spróbuj użyć innego kabla do ładowania.
 - Przetestuj kabel z innym urządzeniem.
 - Upewnij się, że zasilacz ścienny działa i jest prawidłowo podłączony.
- **Urządzenie nie ładuje się z power banku?**
 - Sprawdź poziom naładowania baterii power banku na wyświetlaczu.
 - Sprawdź, czy wybrano właściwy port i czy połączenie jest prawidłowe.

7. Wskazówki dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa

- Czyść wyłącznie **miękką, suchą ściereczką**.
- Unikaj zanurzania w wodzie; stopień ochrony IPX4 zapewnia jedynie ochronę przed zachlapaniem.
- W przypadku długotrwałego przechowywania ładuj co najmniej raz na kwartał, aby zachować sprawność baterii.

8. Utylizacja i gwarancja

- **Utylizacja:** Nie wyrzucać do śmieci domowych. Odpady elektroniczne i baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Gwarancja:** Zazwyczaj od 6 do 24 miesięcy w zależności od regionu. Sprawdź lokalną politykę gwarancyjną. Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować utratę gwarancji.

9. Podsumowanie specyfikacji technicznych

Funkcja	Specyfikacja
Pojemność baterii	20 000 mAh ($\approx$ 74 Wh)
Porty	2× USB-A QC3.0, 1× USB-C PD 3.0, 1× Lightning, 1x Micro-USB
Ładowanie bezprzewodowe	Qi, do 15 W, kompatybilne z MagSafe
Zasilanie słoneczne	$\sim$ 1,3 W, tylko do użytku awaryjnego
Trwałość	Odporność na zachlapania IPX4, ochrona przed wstrząsami i pyłem
Latarka i SOS	Wbudowana latarka LED z trybami SOS
Waga i wymiary	$\sim$ 540 g; 208 × 106 × 38 mm

Skrócona instrukcja obsługi

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie przez USB.
2. Aby naładować telefon: użyj przewodu (USB-A lub USB-C) lub bezprzewodowej ładowarki Qi (15 W).
3. Zasilanie słoneczne należy używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych lub do zasilania latarki LED.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć latarkę lub tryb SOS.
5. Zadbaj o czystość portów i urządzenia oraz regularnie ładuj baterię.

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.